

[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

**Инструкция по сборке POP-UP стенда «Невод» 3x3 со световой башней**

1. Достать из упаковки каркас конструкции, магнитные направляющие, фотопанели и электронные трансформаторы (для конструкций с лампочками).



[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

**2. Установить каркас стенда «Невод», зафиксировав стопорные крючки сбоку.**



**3. Установить магнитные направляющие в пластиковые узлы каркаса в вертикальном положении. Сначала установить нижний ярус направляющих, затем средний и верхний. На каркас «башни» крепятся светильники.**



[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

4. Закрепить фотопанели на магнитные направляющие. Сначала крепить центральные фотопанели, затем боковые. При установке центральных фотопанелей, их необходимо выровнять по верхним узлам каркаса стенда, чтобы избежать перекоса остальных фотопанелей. Светильники внутри «башни» крепятся непосредственно на трубки каркаса (как показано на схеме).



5. После установки всех фотопанелей, подключить разъемы кабелей питания точечных светильников к разъемам кабелей электропитания.



[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

6. Только после того, как светильники подключены к кабелю питания через разъемы, включить вилку электропитания в розетку.



[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)



**Конструкция готова к эксплуатации.**

\* В случае если светильники не работают, необходимо проверить соединение разъемов кабелей питания, правильность установки ламп и их фиксацию в светильниках. Если лампы были повреждены в процессе транспортировки и установки, их необходимо заменить. Во всех остальных случаях требуется консультация специалиста.