

[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

## **Инструкция по сборке POP-UP стенда «Невод» 1х3**

1. Достать из упаковки каркас конструкции, магнитные направляющие, фотопанели и электронные трансформаторы (для конструкций с лампочками)..



2. Установить каркас стенда «Невод», зафиксировав стопорные крючки сбоку.



[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

**3. Установить магнитные направляющие в пластиковые узлы каркаса в вертикальном положении. Сначала установить нижний ярус направляющих, затем средний и верхний.**



**4. Закрепить фотопанели на магнитные направляющие. Сначала крепить центральную фотопанель, затем боковые. При установке центральной фотопанели её необходимо выровнять по верхним узлам каркаса стенда, чтобы избежать перекоса остальных фотопанелей.**



[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

5. После установки всех фотопанелей, подключить разъемы кабелей питания точечных светильников к разъемам кабелей электронного трансформатора.

(Если лампы не установлены в светильники, их необходимо установить. Стандартно используются лампы 75W 12V поставляемые в комплекте со стендом).



[www.astroteh.ru](http://www.astroteh.ru)    [www.expo-ump.ru](http://www.expo-ump.ru)

6. Только после того, как светильники подключены к трансформатору, включить вилку электропитания в розетку.



Конструкция готова к эксплуатации.

\* В случае если светильники не работают, необходимо проверить соединение разъемов кабелей питания, правильность установки ламп и их фиксацию в светильниках. Если лампы были повреждены в процессе транспортировки и установки, их необходимо заменить. Во всех остальных случаях требуется консультация специалиста.